

AKKU-BAUSTELLENRADIO – SET

C-DAB30-X – SET S

Part of the battery platform
20V LIXES
ONE BATTERY FOR ALL DEVICES



PRODUKTDATEN	
Abmessungen L x B x H	221 x 220 x 273 mm
Motor-Typ	Bürstenmotor
Neinneingangsspannung	20 V
Empfangsbereich	DAB+ und FM
Audio-Übertragung	Bluetooth und USB-A
Reichweite Bluetooth	> 10 m
Lademöglichkeiten	USB-A: 5 V, 2,1 A (Laden und Musik abspielen) USB-C: 5 V, 2,4 A (Laden)
Lautsprecherleistung	30 W Stereo

LOGISTISCHE DATEN		
	Einzelgerät	SET S
	Ohne Akku / Ladegerät	1x 2,0 Ah Akku 1x 2,4 A Ladegerät
Gewicht netto / brutto	3,5 / 4 kg	ca. 4,6 / 5,1 kg
Verpackungsabmessungen	230 x 230 x 400 mm	230 x 230 x 370 mm
Artikelnummer	5909268900	5909291900
EAN	4046664274254	4046664299554
20 Container	2017 Stück	2017 Stück
40 Container	4164 Stück	4164 Stück
40 HQ Container	4815 Stück	4815 Stück

HYBRID-FUNKTION

Akku separat erhältlich



Akku

Inklusive



Netzteil



TWS-Technologie (True Wireless Stereo) zur kabellosen Kopplung zweier identischer Geräte für echten Stereoklang.




Großes LCD-Display mit Beleuchtung, Akkustand-anzeige sowie Anzeige von Datum und Uhrzeit.

USB-ANSCHLÜSSE



USB-A
zum Abspielen von Musik
und zum Laden von z. B. Handy
oder Tablet



USB-C
zum Laden von z. B. Handy
oder Tablet




Robustes Gehäuse mit praktischem Tragegriff.



DAB+ & FM



True Wireless Stereo Sound



Bluetooth



Preset Equalizer



IP65



20 V



+ INKLUSIVE

- Netzteil
- 1x 20 V / 2,0 Ah Akku
- 1x 2,4 A Ladegerät

schepach
Germany