

RADIO DE CHANTIER SANS FIL – SET

C-DAB30-X – SET S

Part of the battery platform
20 V LIXES
ONE BATTERY FOR ALL DEVICES



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions L x l x H	221 x 220 x 273 mm
Type de moteur	Moteur à balais
Tension nominale d'entrée	20 V
Zone de réception	DAB+ et FM
Retransmission audio	Bluetooth et USB-A
Portée Bluetooth	> 10 m
Possibilités de chargement	USB-A : 5 V, 2,1 A (chargement et écoute de musique) USB-C : 5 V, 2,4 A (chargement)
Puissance des haut-parleurs	30 W stéréo

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES

	Appareil unique	SET S
	Sans batterie/chargeur	1 batterie 20 V/2,0 Ah 1 chargeur de 2,4 A
Poids net/brut	3,5/4 kg	env. 4,6/5,1 kg
Dimensions de l'emballage	230 x 230 x 400 mm	230 x 230 x 370 mm
Référence	5909268900	5909291900
EAN	4046664274254	4046664299554
20 Container	2017 pièces	2017 pièces
40 Container	4164 pièces	4164 pièces
40 HQ Container	4815 pièces	4815 pièces

FONCTION HYBRIDE

Batterie disponible séparément



Batterie

Comprend



Bloc d'alimentation



Technologie TWS (True Wireless Stereo) permettant de coupler sans fil deux appareils identiques et ainsi d'obtenir un véritable son stéréo.




Grand écran LCD avec éclairage, indication du niveau de la batterie et affichage de la date et de l'heure.

PRISES USB



USB-A

permettant l'écoute de musique et le rechargement, par exemple de téléphones portables ou de tablettes



USB-C

permettant le rechargement, par exemple de téléphones portables ou de tablettes




Boîtier robuste avec poignée pratique.



DAB+ et FM



True Wireless Stereo Sound



Bluetooth



Préregler l'égaliseur



IP65



20 V



- Bloc d'alimentation
- 1 batterie 20 V/2,0 Ah
- 1 chargeur de 2,4 A

